



單相AC萬用電力計 - 雙CT

Single Phase AC Meter



高準確度 >>> 電力測量準確度 $\pm 2.0\%$

裝置簡易 >>> 可直接外掛於配電盤上，不需變動原有裝置

測量功能 >>> 具有電壓、電流、視在功率、功率因數等電之量測功能

通訊介面 >>> 具備無線 ZigBee 通訊介面

單相 AC 萬用電力計，具有多項電力資訊測量功能，可量測即時經過該電力計之各項電力測量值、總用電量及區間用電之累計電耗、電費、使用時間等資訊，透過無線 ZigBee 無線傳輸與雲端結合，即可於遠端即時了解用電狀況，適合使用於家庭、辦公室、民宿、飯店、連鎖業等營業場所。

產品規格

型號	F-USK-1601MU-Z
左出線方式	16AWG 二芯出線
右出線方式	1可卸式CT
額定電壓	AC90V ~ 240V
額定電流	AC 50A (max x100A)
頻率	50 ~ 60 Hz
瓦時累計	每 0.1kWh 記錄
準確度	98% (V,A,W,Wh) 在110V,15A,PF1.0 條件下
通訊介面	ZigBee 無線傳輸

不同 CT 大小之型號

F-USK-16 01-Z
 ↓
 CT 數量
 ↓
 CT Ø 數



其他認證產品



思納捷官網